

Gembird EG-UPS-PS1000-01 UPS sa stabilizatorom 1000VA (800W) pure sine wave, LCD, USB, black

Šifra: 81652

Kategorija proizvoda: UPS I PRENAPONSKE ZAŠTITE

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 21.750,00 rsdIzlaz
cistog

sinusnog talasa

Obezbedite rezervno napajanje - Sprecava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva cist sinusni ulaz

Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa cistim sinusnim izlazom

USB interfejs

Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)

Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

Zvucni i vizuelni alarmi

LCD ekran i LED indikator statusa

Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa cistim sinusnim talasom

Talasni oblik: sinus, 5% izoblicenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8 (na bateriji)

Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%

Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)

Vreme prebacivanja: do 10 ms

Backup vreme: 10...30 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/7Ah, F2 terminali x 2kom

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Uticnice: C14 ulaz, izlazi: Schuko EU tip 1 kom, IEC C13 x3kom

Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije

Snaga: 1000VA (800 W)

Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)

Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 144 x 345 x 215 mm

Težina proizvoda: 12,6 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.

Izlaz cistog sinusnog talasa

Obezbedite rezervno napajanje - Sprecava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz
Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
USB interfejs
Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zvucni i vizuelni alarmi
LCD ekran i LED indikator statusa
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom
Talasni oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, $PF > 0,8$ (na bateriji)
Ulaz: AC $220V \pm 25\%$, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$
Izlaz: AC $220V \pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 1\%$ (AC $220V \pm 10\%$ u inverter modu)
Vreme prebacivanja: do 10 ms
Backup vreme: 10...30 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/7Ah, F2 terminali x 2kom
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: C14 ulaz, izlazi: Schuko EU tip 1 kom, IEC C13 x3kom
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP
Radni uslovi: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije
Snaga: 1000VA (800 W)
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)
Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m
Dimenzije: 144 x 345 x 215 mm
Težina proizvoda: 12,6 kg
Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.
Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.