

Gembird EG-UPS-PS3000-02 UPS sa stabilizatorom 3000VA (2400W) pure sine wave, LCD, USB, black

Šifra: 81653

Kategorija proizvoda: UPS I PRENAPONSKE ZAŠTITE

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 39.160,00 rsdIzlaz
cistog

sinusnog talasa

Obezbedite rezervno napajanje - Sprecava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz

Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom

USB interfejs

Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)

Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

Zvucni i vizuelni alarmi

LCD ekran i LED indikator statusa

Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom

Oblik talasa: sinus, 5% izoblicenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8

Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%

Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)

Vreme prebacivanja: tipicno do 10 ms

Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/9Ah, terminali F2 x4kom.

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Uticnice: C14 ulaz, 6 izlaza (3x IEC C13, 3x Schuko)

Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije

Snaga: 3000VA (2400 V)

Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)

Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 190 x 467 x 335 mm

Težina proizvoda: 28,1 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, prikljuceno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.

Izlaz čistog sinusnog talasa

Obezbedite rezervno napajanje - Sprecava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz
Kompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
USB interfejs
Automatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zvucni i vizuelni alarmi
LCD ekran i LED indikator statusa
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom
Oblik talasa: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8
Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)
Vreme prebacivanja: tipično do 10 ms
Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/9Ah, terminali F2 x4kom.
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: C14 ulaz, 6 izlaza (3x IEC C13, 3x Schuko)
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP
Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije
Snaga: 3000VA (2400 V)
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)
Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m
Dimenzije: 190 x 467 x 335 mm
Težina proizvoda: 28,1 kg
Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.
Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.