

## Cudy WR6500H BE6500 2.5G Wi-Fi 7 Router, Broadcom 2 GHz Quad-Core CPU, 6-Stream Dual-Band Wi-Fi 7

Šifra: 89612

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 9.540,00 rsd**



Verzija modela: WR6500H 1.0

### CPU

-Detalji CPU-a: 2.0 GHz Cetvorojezgarni, ARM Cortex-A7

### Memorija/Skladištenje

-Fleš/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

### Wireless

-Wi-Fi mreža od 5 GHz: 5765 Mbps

-Brzina Wi-Fi mreže od 2.4 GHz: 688 Mbps

-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 4T4R (4×4 MIMO)

-Wi-Fi strimovi od 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 6× Fiksne

-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5.27dBi

-Maksimalno pojačanje antene od 2.4 GHz: 5.19dBi

-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 4× Spoljno; 2.4 GHz: 2× Interno

-Formiranje snopa: Tačno

-Maksimalni domet: 240 m (787 ft); Testirano u otvorenim prostorima sa minimalnim smetnje. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

-Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine 10 cm (4")

### Interfejsi

-2.5G RJ45 portovi: 1

-Gigabitni RJ45 portovi: 4

-Ethernet Napomene: 2.5G port je WAN port, gigabitni portovi su LAN portovi

### LED:

-Sistem

-Internet

-Wi-Fi

-WPS

### Fizička dugmad:

-Dugme za uključivanje/isključivanje

-WPS dugme

-Dugme za resetovanje

-Ulaz za napajanje: DC priključak

## Napajanje

-Načini napajanja: DC

-DC ulaz: 12V 1.5A

-Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

-Izlaz: 12V 1.5A DC

-Maksimalna potrošnja energije (W): 17W

## Pouzdana okruženje

-Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~104 F)

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

-Sertifikati FCC, CE

-Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža

-Dimenzije: 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inča

-Težina proizvoda: 580,4 g

## Sadržaj paketa

-WR6500H

-Adapter za napajanje

-Ethernet kabl

-Vodič za instalaciju

Verzija modela: WR6500H 1.0

## CPU

-Detalji CPU-a: 2.0 GHz Cetvorojezgarni, ARM Cortex-A7

## Memorija/Skladištenje

-Fleš/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

## Wireless

-Wi-Fi mreža od 5 GHz: 5765 Mbps

-Brzina Wi-Fi mreže od 2.4 GHz: 688 Mbps

-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 4T4R (4×4 MIMO)

-Wi-Fi strimovi od 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 6× Fiksne

-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5.27dBi

-Maksimalno pojačanje antene od 2.4 GHz: 5.19dBi

-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 4× Spoljno; 2.4 GHz: 2× Interno

-Formiranje snopa: Tačno

-Maksimalni domet: 240 m (787 ft); Testirano u otvorenim prostorima sa minimalnim smetnje. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

-Performanse zida: Dva drvena zida debljine

## Interfejsi

-2.5G RJ45 portovi: 1

-Gigabitni RJ45 portovi: 4

-Ethernet Napomene: 2.5G port je WAN port, gigabitni portovi su LAN portovi

## LED:

-Sistem

-Internet

-Wi-Fi

-WPS

## Fizička dugmad:

-Dugme za uključivanje/isključivanje

-WPS dugme

- Dugme za resetovanje
- Ulaz za napajanje: DC priključak

#### Napajanje

- Načini napajanja: DC
- DC ulaz: 12V 1.5A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1.5A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W): 17W

#### Pouzdana okruženje

- Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~104 F)
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

- Sertifikati FCC, CE

- Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža
- Dimenzije: 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inča
- Težina proizvoda: 580,4 g

#### Sadržaj paketa

- WR6500H
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Vodič za instalaciju