

Cudy FS106P

6-
Portni
PoE

Šifra: 89618

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.210,00 rsd

Switch - 36W za nadzor i pametne zgrade

Ključne karakteristike:

- Portovi: 4× Fast Ethernet (FE) sa 802.3at/af PoE (Mode A), 2× FE uplink
- Snaga: Ukupno 36W PoE, idealno za IP kamere i pametne uređaje
- Nacini rada: Podrazumevani / VLAN / Extend Mode (podržava prenos do 250 m u Extend Mode)
- Watchdog funkcija: Automatsko oporavljanje u VLAN ili Extend modu za neprekidan rad
- Dizajn: Tihi rad; kompaktno kucište za desktop ili zidnu montažu
- Dimenzije: 138 × 61,5 × 24 mm

Istaknuto:

- Savršen za nadzorne sisteme, pametne zgrade ili male kancelarijske mreže
- Extend Mode omogućava duže kablove bez dodatnog hardvera
- Podrška za VLAN radi segmentacije saobraćaja i bezbednosti mreže

Hadverske specifikacije:

Model verzija: FS106P 1.0

Interfejsi:

- 10/100 Mbps RJ45 portovi: 6
- 10/100 Mbps RJ45 PoE portovi: #1~#4
- Maksimalna snaga po jednom PoE portu: 30W
- Napomena o PoE portovima: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima
- PoE prioritet: Inteligentno upravljanje energijom – automatski isključuje poslednji uređaj kada ukupna snaga prelazi budžet

Extend Mode portovi: #1~#4

VLAN Mode portovi: #1~#4

LED indikatori:

- Struja
- Link/ACT za svaki Ethernet port
- Extend status
- VLAN status

Napajanje:

- DC priključak
- DC ulaz: 54V±0.66A
- Adapter u paketu: Ulaz: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 54V±0.93A
- Ukupna snaga PoE: 36W

- Maksimalna snaga bez PoE: 2W

Fizicki tasteri:

- VLAN/Default/Extend DIP prekidač
- Napomena: PoE Watchdog radi u VLAN/Extend modu i pokušava da restartuje priključeni ali neaktivni uređaj

Performanse:

- Brzina i domet preko bakra:
- Cat.3 ili više: 100 m pri 10 Mbps
- Cat.5 ili više: 100 m pri 100 Mbps
- Cat.5e ili više: 250 m pri 10 Mbps (samo u Extend Mode portovima)
- MAC tabela: 2048 adresa
- Maksimalni switching kapacitet: 1.2 Gbps
- Maksimalna forwarding brzina: 0.8928 Mpps
- Jumbo frame: 2 KB
- Packet buffer: 570 Kbit

Switching protokoli:

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3x Flow Control
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE

Pouzdanost:

- EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD (Kontakt: 6kV, Vazduh: 8kV)
- IEC/EN 61000-4-5, nivo 4 Surge (Struja: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV)

Okruženje:

- Radna temperatura: 0~40C
- Temperatura skladištenja: -40~70C
- Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10~95% bez kondenzacije

Mehanika:

- Dimenzije: 138×61.5×24 mm (5.43×2.42×0.94 inča)
- Težina proizvoda: 88 g (3.1 oz)
- Materijal kucišta: Plastika
- Instalacija: Desktop / Zidna montaža

Sadržaj paketa:

- FS106P switch
 - Napajanje
 - Strujni kabl
 - Uputstvo za instalaciju
- 6-Portni PoE Switch – 36W za nadzor i pametne zgrade

Ključne karakteristike:

- Portovi: 4× Fast Ethernet (FE) sa 802.3at/af PoE (Mode A), 2× FE uplink
- Snaga: Ukupno 36W PoE, idealno za IP kamere i pametne uređaje
- Nacini rada: Podrazumevani / VLAN / Extend Mode (podržava prenos do 250 m u Extend Mode)
- Watchdog funkcija: Automatsko oporavljanje u VLAN ili Extend modu za neprekidan rad
- Dizajn: Tihi rad; kompaktno kucište za desktop ili zidnu montažu
- Dimenzije: 138 × 61,5 × 24 mm

Istaknuto:

- Savršen za nadzorne sisteme, pametne zgrade ili male kancelarijske mreže
- Extend Mode omogućava duže kablove bez dodatnog hardvera
- Podrška za VLAN radi segmentacije saobraćaja i bezbednosti mreže

Hadverske specifikacije:

Model verzija: FS106P 1.0

Interfejsi:

- 10/100 Mbps RJ45 portovi: 6
- 10/100 Mbps RJ45 PoE portovi: #1~#4
- Maksimalna snaga po jednom PoE portu: 30W
- Napomena o PoE portovima: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima
- PoE prioritet: Inteligentno upravljanje energijom – automatski isključuje poslednji uređaj kada ukupna snaga prelazi budžet

Extend Mode portovi: #1~#4

VLAN Mode portovi: #1~#4

LED indikatori:

- Struja
- Link/ACT za svaki Ethernet port
- Extend status
- VLAN status

Napajanje:

- DC priključak
- DC ulaz: 54V±0.66A
- Adapter u paketu: Ulaz: 100-240V~, 50/60Hz; Izlaz: 54V±0.93A
- Ukupna snaga PoE: 36W
- Maksimalna snaga bez PoE: 2W

Fizicki tasteri:

- VLAN/Default/Extend DIP prekidač
- Napomena: PoE Watchdog radi u VLAN/Extend modu i pokušava da restartuje priključeni ali neaktivni uređaj

Performanse:

- Brzina i domet preko bakra:
- Cat.3 ili više: 100 m pri 10 Mbps
- Cat.5 ili više: 100 m pri 100 Mbps
- Cat.5e ili više: 250 m pri 10 Mbps (samo u Extend Mode portovima)
- MAC tabela: 2048 adresa
- Maksimalni switching kapacitet: 1.2 Gbps
- Maksimalna forwarding brzina: 0.8928 Mpps
- Jumbo frame: 2 KB
- Packet buffer: 570 Kbit

Switching protokoli:

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3x Flow Control
- 802.3af PoE
- 802.3at PoE

Pouzdanost:

- EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD (Kontakt: 6kV, Vazduh: 8kV)
- IEC/EN 61000-4-5, nivo 4 Surge (Struja: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV)

Okruženje:

- Radna temperatura: 0~40C
- Temperatura skladištenja: -40~70C
- Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10~95% bez kondenzacije

Mehanika:

- Dimenzije: 138×61.5×24 mm (5.43×2.42×0.94 inča)
- Težina proizvoda: 88 g (3.1 oz)
- Materijal kucišta: Plastika
- Instalacija: Desktop / Zidna montaža

Sadržaj paketa:

- FS106P switch
- Napajanje
- Strujni kabl
- Uputstvo za instalaciju