

Cudy AP11000, BE11000 Multi-Gigabit Tri-band Wi-Fi 7 Mesh Access Point, 5.7 Gbps+4.3 Gbps+688 Mbps

Šifra: 89630

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 15.790,00 rsd

Verzija modela: AP11000 1.0

CPU:

-Detalji CPU-a: 1,5 GHz četvororojezgarni CPU

Memorija / Skladište:

-Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Bežična veza:

-Brzina Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mbps

-Brzina Wi-Fi 5 GHz: 4324 Mbps

-Brzina Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mbps

-Wi-Fi tokovi 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi tokovi 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi tokovi 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 6× unutrašnje

FEM ili PA/LNA:

-6 GHz: 2× visokog snopa

-5 GHz: 2× visokog snopa

-2,4 GHz: 2× standardno

Beamforming: Da

Performanse dometa:

-Maksimalno: 260 m

Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama.

Stvarni domet Wi-Fi mreže može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Pogledajte specifikacije performansi zidova za preporuke postavljanja.

Performanse kroz zidove:

-Dva drvena zida debljine 10 cm

-Jedan betonski zid debljine 20 cm ili dva betonska zida debljine 10 cm

Interfejsi:

-10G SFP+ slotovi: 1

-2,5G RJ45 portovi: 1

-Napomene Ethernet: RJ45 port podržava PoE napajanje

LED sistem:

Fizicki tasteri:

-Taster za reset

Napajanje:

-Interfejsi: DC priključak, PoE preko Ethernet porta

-Metode napajanja: DC, Pasivni PoE, 802.3at PoE

Ulaz napajanja:

-DC: 12V?2A

-Pasivni PoE: 48-57V?

-PoE: 802.3at

Adapter u paketu:

-AP11000 | Nema adaptera u paketu

-AP11000_P | PoE adapter u paketu: ulaz 100-240V~, 50/60Hz, izlaz 48V? Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja: 20 W

Potrošnja u praznom hodu: 12 W

Pouzdanost:

-Napredno: Hardverski watchdog

Okruženje:

-Radna temperatura: 0 stepena ~ 40 stepena

-Temperatura skladištenja: -40 stepena ~ 70 stepena

-Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Certifikati: FCC, CE

Montaža:

-Zidna montaža

-Montaža na plafon

Dimenzije: 231,9 × 231,9 × 57,1 mm (9,13 × 9,13 × 2,25 inča)

Težina proizvoda:

-EU: 578,2 g (20,4 oz)

Sadržaj paketa:

-AP11000

-Montažni komplet

-Ethernet kabl

-Uputstvo za instalaciju

Verzija modela: AP11000 1.0

CPU:

-Detalji CPU-a: 1,5 GHz četvorोजegarni CPU

Memorija / Skladište:

-Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Bežicna veza:

-Brzina Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mbps

-Brzina Wi-Fi 5 GHz: 4324 Mbps

-Brzina Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mbps

-Wi-Fi tokovi 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

- Wi-Fi tokovi 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi tokovi 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi antene: 6× unutrašnje

FEM ili PA/LNA:

- 6 GHz: 2× visokog snopa
- 5 GHz: 2× visokog snopa
- 2,4 GHz: 2× standardno

Beamforming: Da

Performanse dometa:

- Maksimalno: 260 m

Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama.

Stvarni domet Wi-Fi mreže može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zidova za preporuke postavljanja.

Performanse kroz zidove:

- Dva drvena zida debljine -Jedan betonski zid debljine

Interfejsi:

- 10G SFP+ slotovi: 1
- 2,5G RJ45 portovi: 1
- Napomene Ethernet: RJ45 port podržava PoE napajanje

LED sistem:

Fizicki tasteri:

- Taster za reset

Napajanje:

- Interfejsi: DC priključak, PoE preko Ethernet porta
- Metode napajanja: DC, Pasivni PoE, 802.3at PoE

Ulaz napajanja:

- DC: 12V?2A
- Pasivni PoE: 48-57V?
- PoE: 802.3at

Adapter u paketu:

- AP11000 | Nema adaptera u paketu
- AP11000_P | PoE adapter u paketu: ulaz 100-240V~, 50/60Hz, izlaz 48V? Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja: 20 W

Potrošnja u praznom hodu: 12 W

Pouzdanost:

- Napredno: Hardverski watchdog

Okruženje:

- Radna temperatura: 0 stepena ~ 40 stepena
- Temperatura skladištenja: -40 stepena ~ 70 stepena
- Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Certifikati: FCC, CE

Montaža:

- Zidna montaža
- Montaža na plafon

Dimenzije: 231,9 × 231,9 × 57,1 mm (9,13 × 9,13 × 2,25 inča)

Težina proizvoda:

-EU: 578,2 g (20,4 oz)

Sadržaj paketa:

-AP11000

-Montažni komplet

-Ethernet kabl

-Uputstvo za instalaciju