

Cudy C200P, 2-in-1 Gigabit VPN Router/ AP Controller with 4 PoE+ Ports, 55W

Šifra: 89647

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 5.910,00 rsd

Gigabit ruter koji funkcioniše kao kontroler za Cudy pristupne tačke u sistemu Wi-Fi za citav dom, sa cetiri PoE izlaza i Cudy Mesh funkcijama.

Verzija modela: C200P 1.0

CPU: Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core

Memorija / Skladištenje:

-Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR

-DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

Interfejsi:

-Gigabit RJ45 portovi: 5

-Gigabit RJ45 PoE portovi: #2~#5

-Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30W

-Napomena za PoE portove: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima

-Ethernet napomene: 1× WAN port, 4× LAN portova

-USB-A 3.0 portovi: 1

-LED: Status PoE Max, Link/ACT/PoE status za svaki PoE port

Fizicki tasteri: Reset taster

Napajanje:

-Ulaz za napajanje: DC priključak

-Metode napajanja:

-DC

-802.3at/af PoE

-Pasivni PoE

-DC: 54V 1.11A

-Pasivni PoE: 24/48V

-Adapter za napajanje:

-Ulaz: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC

-Izlaz: 54V 1.11A DC

Maksimalna potrošnja energije:

-PoE: 55W

-PoE (kada je USB uređaj priključen): 50W

-Bez PoE: 5W

-Potrošnja u praznom hodu (W): 2W

-Pouzdanost:

-EMS: IEC/EN 61000-4-2, Nivo 3

-ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV

Okruženje:

-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C

-Radna vlažnost: 5% ~ 95% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 0% ~ 100% bez kondenzacije

Metode uzemljenja: Uzemljivacka tacka

Sertifikati: FCC, CE

Mehanika:

-Instalacija:

-Stolna (Desktop)

-Zidna montaža (Wall-mount)

-Materijal kucišta: Metal

-Dimenzije: 190 × 100 × 28 mm (7.48 × 3.94 × 1.1 inča)

Sadržaj paketa:

-C200P

-Adapter za napajanje

-Ethernet kabl

-Uputstvo za instalaciju

-Montažni set

Softverske specifikacije:

WAN režim

-DHCP

-Staticka IP adresa

-PPPoE

Preporucen broj pristupnih tacaka (AP):

-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 10

-Samo AP kontrolerski režim: 200*

* Ako se koristi funkcija eksternog portal servera, preporucuje se upravljanje sa manje od 200 AP-ova.

Preporucen broj klijenata:

-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 100

-Samo AP kontrolerski režim: Nema ogranicenja od strane kontrolera

Gigabit ruter koji funkcioniše kao kontroler za Cudy pristupne tacke u sistemu Wi-Fi za citav dom, sa cetiri PoE izlaza i Cudy Mesh funkcijama.

Verzija modela: C200P 1.0

CPU: Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core

Memorija / Skladištenje:

-Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR

-DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

Interfejsi:

-Gigabit RJ45 portovi: 5

-Gigabit RJ45 PoE portovi: #2~#5

-Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30W

-Napomena za PoE portove: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima

- Ethernet napomene: 1× WAN port, 4× LAN portova
- USB-A 3.0 portovi: 1
- LED: Status PoE Max, Link/ACT/PoE status za svaki PoE port

Fizicki tasteri: Reset taster

Napajanje:

- Ulaz za napajanje: DC priključak
- Metode napajanja:
- DC
- 802.3at/af PoE
- Pasivni PoE
- DC: 54V 1.11A
- Pasivni PoE: 24/48V
- Adapter za napajanje:
- Ulaz: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC
- Izlaz: 54V 1.11A DC

Maksimalna potrošnja energije:

- PoE: 55W
- PoE (kada je USB uređaj priključen): 50W
- Bez PoE: 5W

-Potrošnja u praznom hodu (W): 2W

-Pouzdanost:

- EMS: IEC/EN 61000-4-2, Nivo 3
- ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV

Okruženje:

- Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Radna vlažnost: 5% ~ 95% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 0% ~ 100% bez kondenzacije

Metode uzemljenja: Uzemljivačka tacka

Sertifikati: FCC, CE

Mehanika:

- Instalacija:
- Stolna (Desktop)
- Zidna montaža (Wall-mount)
- Materijal kucišta: Metal
- Dimenzije: 190 × 100 × 28 mm (7.48 × 3.94 × 1.1 inča)

Sadržaj paketa:

- C200P
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Uputstvo za instalaciju
- Montažni set

Softverske specifikacije:

WAN režim

- DHCP
- Staticka IP adresa
- PPPoE

Preporučen broj pristupnih tacaka (AP):

-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 10

-Samo AP kontrolerski režim: 200*

* Ako se koristi funkcija eksternog portal servera, preporučuje se upravljanje sa manje od 200 AP-ova.

Preporucen broj klijenata:

-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 100

-Samo AP kontrolerski režim: Nema ograničenja od strane kontrolera